

Prosedyre for håndtering av kasserte blybatterier

Vi må skille på:

Uskadde, lekkasjefrie batterier

Batteriene er unntatt fra ADR-regelverket, og skal håndteres på følgende måte:

1. Stables i 3 høyder med mellomagspapp mellom lagene på en EUR-pall
2. Akkumulatorene skal være sikret mot kortslutning
3. Når alle batteriene er stablet forsvarlig settes det en pallehette over hele pallen, og hetten krympes fast ved hjelp av krympepistol. Krymping av pallehetter skal kun skje utendørs
4. Ta kontakt med Norsk Gjenvinning Downstream for direkte transport til Boliden. Ut av landet er det notifikasjonen som gjelder. Deklarasjon er ikke nødvendig med mindre batteriene skal sendes intern i Norge til en annen avfallsbestiller
5. Kolliet skal kun merkes med **Vekt og avdeling**
6. Hvis et batteri er skadd (det må da være tømt for syre) skal en etikett merket "syrefri" være synlig.



Skadde, ikke lekkasjefrie batterier

Batteriene er ikke unntatt fra ADR-regelverket, og skal håndteres på følgende måte:

1. Stables i batterikasser av rustfritt stål eller hard plast med kapasitet på inntil 1m³.
2. Akkumulatorene skal være tilstrekkelig sikret i lag adskilt med ikke ledende materiale. Polene skal ikke i noen tilfelle bære vekten av tunge gjenstander. Akkumulatorene skal være isolert på en slik måte at kortslutning forhindres.
3. Kolliet merkes med avdeling, **UN-nr.** (2794) og **fareseddel** (klasse 8).



Kasserte blybatterier som ikke er ferdig pakket for transport, skal lagres slik at vi unngår fare for forurensning eller skade på mennesker eller dyr (ref.: avfallsforskriften §11-5). Det vil si:

- Innelåst
- Beskyttet mot nedbør
- På fast dekke med mulighet for oppsamling av spill

Personlig verneutstyr (i tillegg til obligatorisk verneutstyr):

- Syrebestandige hansker
- Syrebestandig forkle av gummi
- Vernebriller med tett sidevern

Referanse

Sorteringsveileder for batterier fra Norsirk.